

TRAMITS RELATIUS A LES INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIO SEGONS NOTA ACLARIDORA DEL 5 DE JULIOL DE 2016



c. Viladomat 174 4ª pta, 08015 Barcelona

**SÍNTESI NOTA ACLARIDORA TRAMITACIONS BAIXA TENSÍO**

ALTA	Nou subministrament	1ª vegada	Projecte	Les instal·lacions receptores elèctriques noves compreses als grups a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o, segons ITC-BT-04 del REBT ( RD 842/2002 )	<b>CIE i Document justificatiu de la tramitació d'instal·lacions de baixa tensió</b> (el Document acreditatiu de la inscripció té la mateixa validesa). El CIE té una <b>caducitat de 6 mesos, en cas de no haver realitzat la inscripció al RITSIC. Si s'ha realitzat la inscripció al RITSIC de la instal·lació, el CIE <u>no té caducitat</u>.</b>
			MTD	Requeriran MTD totes les instal·lacions no incloses en l'apartat anterior	
	En segona ocupació o recuperació de CUPS	Es produeix després d'una resolució de contracte d'accés. La resolució del contracte d'accés es produeix a partir de retirar el comptador més dos mesos, o immediatament quan es vulgui donar de baixa específicament per escrit.	Justificació del manteniment de les condicions de seguretat	Sotmeses a inspecció periòdica: certificat d'inspecció periòdica amb resultat favorable i d'una antiguitat inferior a 5 anys (10 anys en cas d'instal·lacions d'enllaç en edificis)	<b>Certificat d'inspecció periòdica</b>
				De potència màxima admissible inferior a 20 kW i de MTD	<b>BRIE (caduca als 6 mesos)</b>
Resta d'instal·lacions elèctriques: certificat d'inspecció amb resultat favorable				<b>Certificat d'inspecció favorable (antiguitat inferior a 1 any)</b>	
Documents alternatius: un CIE de baixa tensió junt amb el Document justificatiu de la tramitació d'instal·lacions de baixa tensió (el document acreditatiu de la inscripció té la mateixa validesa) també es poden emprar per justificar la seguretat de la instal·lació, en aquest cas la seva antiguitat <b>no pot ser superior a 1 any</b> .					
D'acord amb el RD 897/2017, en cas de canvis de nom, si el titular està catalogat com a consumidor vulnerable no es podrà exigir el BRIE (Butlletí de Reconeixement).					
CANVI DE NOM Traspàs o subrogació de contracte	En servei	Contracte amb una antiguitat inferior o igual a 20 anys	No cal fer cap justificació sobre les condicions de seguretat		
		Contracte amb una antiguitat superior a 20 anys	Justificació del manteniment de les condicions de seguretat	Sotmeses a inspecció periòdica: certificat d'inspecció periòdica amb resultat favorable i d'una antiguitat inferior a 5 anys (10 anys en cas d'instal·lacions d'enllaç en edificis)	<b>Certificat d'inspecció periòdica</b>
				De potència màxima admissible inferior a 20 kW i de MTD	<b>BRIE (caduca als 6 mesos)</b>
				Resta d'instal·lacions elèctriques: certificat d'inspecció amb resultat favorable	<b>Certificat d'inspecció favorable (antiguitat inferior a 1 any)</b>
Documents alternatius: un CIE de baixa tensió junt amb el Document justificatiu de la tramitació d'instal·lacions de baixa tensió (el document acreditatiu de la inscripció té la mateixa validesa) també es poden emprar per justificar la seguretat de la instal·lació, en aquest cas la seva antiguitat <b>no pot ser superior a 1 any</b> .					
El canvi de titular d'un subministrament no resta condicionat a la justificació de les condicions de seguretat. Si aquesta és necessària, l'empresa distribuïdora haurà de fer el canvi de nom del contracte d'accés i comunicar a l'empresa comercialitzadora la necessitat d'aportar la justificació de les condicions de seguretat reglamentàries en un termini màxim de 2 mesos.					
AUGMENT DE POTÈNCIA	Si la potència resultant de l'augment és inferior a la Potència Màxima Admissible de la instal·lació		<b>No cal presentar cap document</b>		
	Si la potència resultant de l'augment és superior a la Potència Màxima Admissible de la instal·lació		Projecte	Les instal·lacions receptores elèctriques compreses als grups a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o, segons ITC-BT-04 del REBT ( RD 842/2002 )	<b>CIE</b>
			MTD	Requeriran MTD totes les instal·lacions no incloses en l'apartat anterior	
Si és instal·lació amb MTD, i la potència final resultant no supera en més d'un 50% la càrrega mínima regulada segons el tipus de local (és la càrrega que preveu el reglament que en el seu dia era d'aplicació)		<b>BRIE</b>			
DISMINUCIÓ DE POTÈNCIA CONTRACTADA	No suposa modificacions en la instal·lació		No cal fer cap justificació sobre les condicions reglamentàries		
	Quan es produeixin modificacions en la instal·lació		<b>CIE corresponent als canvis</b>		
D'acord amb el RD 897/2017, en cas de canvis de nom, si el titular està catalogat com a consumidor vulnerable no es podrà exigir el BRIE (Butlletí de Reconeixement).					
En el cas que un tràmit de companyia tingui un caràcter complex, és a dir, impliqui més d'un tràmit alhora caldrà estar-se al requisit més restrictiu. En especial si hi ha canvi d'ús de la instal·lació o reforma d'importància, el titular està obligat a presentar un certificat d'instal·lació. No cal justificar les condicions de seguretat d'una instal·lació elèctrica per canviar d'empresa comercialitzadora, excepte que aquest canvi vingui acompanyat d'altres modificacions. En els casos que les empreses comercialitzadores sol·licitin la baixa d'un subministrament per error hauran d'enviar a les empreses distribuïdores una declaració responsable on reconeguin l'error.					